



Scheda tecnica Eglo Connect.Z Smart  
Incasso Faretto Illuminazione del  
bagno Fueva 6-Z Plastica Nero 8.4W  
1020lm - 827-865 Regolabile Bianca +  
RGB | Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 254539                            |
| EAN                               | 9008606330966                     |
| Codice Produttore                 | 901425                            |
| Marca                             | Eglo                              |
| Nome del fabbricante              | SET 3XLED-RGB/CCT-INCLOSED.Ø86 SW |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 15000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                                           |
| Ecosystem Compatibility       | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Caalex Smart |
| Lighting Control              | Zigbee                                                                  |
| Potenza Lampada               | 8.4W                                                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                                 |
| Dimmerabile                   | Sì, compatibile con lampade dimmerabili                                 |
| Codice Colore                 | 827 Bianco Molto Caldo, 865 Luce Del Giorno                             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno                           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                            |
| Colore Chiaro                 | RGBW                                                                    |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Impostazione del Colore | Bianco regolabile, RGB |
|-------------------------|------------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1020lm |
|-------------------------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Efficienza (Lm/W) | 121.4 |
|-------------------|-------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |
|------------------|-------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
|--------------------------------|------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Alloggiamento | Plastica |
|---------------|----------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
|-------------------------|------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Connessione Infisso | Terminal block |
|---------------------|----------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Product Serie | Connect.Z |
|---------------|-----------|

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Diametro (mm) | 88 |
|---------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**